

## Compatibiliteitslijst UWI PG2 op UNii & AV-ML

Art.nr.	Visonic PowerG component	Werkt met:	
		UNii	AV-ML
007143	MP-802 K9-85 POWERG PIR DETECTOR	✓	✓
007149	CLIP PowerG GORDIJN PIR DETECTOR / 6m	✓	✓
007147	TOWER-30 AM PowerG SPIEGEL DETECTOR	✓	✓
007148	TOWER-32 AM PowerG SPIEGEL DETECTOR	✓	✓
007145	NEXT CAM PowerG PIR DETECTOR	nee	nee
007146	NEXT CAM K9-85 PowerG PETSMAART PIR DETECTOR	nee	nee
007175	MP-862 PowerG PLAFOND PIR DETECTOR	✓*	✓*
007172	TOWER-20 AM PowerG SPIEGEL BUITENDETECTOR	✓	✓
007176	MP-902 PowerG GORDIJN PIR BUITENDETECTOR	✓*	nee
007174	TOWER CAM PowerG SPIEGEL BUITENDETECTOR MET CAMERA	nee	nee
007111	MC-303 PowerG MAGNEETCONTACT (PLATTE VERSIE)	✓*	✓*
007112	MC-312 PowerG MAGNEETCONTACT (BUITEN, IP66)	✓*	✓*
007138	MC-302E PowerG MAGNEETCONTACT	✓	✓
007139	SD-304C PowerG MAGNEETCONTACT MET SCHOKSENSOR	✓*	✓*
	SD-304C PowerG SCHOK SENSOR, CONTACT AND AUX-INPUT	✓	✓
	SD-304M PowerG SCHOK SENSOR AND CONTACT	✓	✓
	SD-304M2 PowerG SCHOK SENSOR AND CONTACT	✓	✓
007170	SMD-429 PowerG ROOK EN HITTE MELDER	✓*	✓*
007153	GSD-442 PowerG CO DETECTOR	✓	✓
007159	FLD-550 PowerG WATERSENSOR	✓	✓
007171	GB-502 PowerG GLASBREUKMELDER	✓	✓
007135	KF-234 PowerG AFSTANDSBEDIENING (KEYFOB)	✓	✓
007136	KF-235 PowerG AFSTANDSBEDIENING (KEYFOB)	✓	✓
007167	PB-101 PowerG PANIEKZENDER 1-KNOPS	✓	✓
007168	PB-102 PowerG PANIEKZENDER 2-KNOPS	✓	✓
007156	SR-720B PowerG BINNENSIRENE	✓	✓
007158	SR-740 PowerG BUITENSIRENE/FLITSER	✓	✓
007160	RP-600 PowerG REPEATER	nee	nee

### \* Deze PowerG componenten werken op de AlphaVision ML centrale mits:

- UWI PG2 hub (RF module op UWI pcb) firmware moet minimaal versie 2.11 zijn (groene sticker op hub). Deze kunt u niet zelf upgraden!
- UWI PG2 firmware versie 2.5 of hoger
- AlphaVision ML firmware versie 5.05 of hoger, om defaults nieuwe componenten te programmeren
- AlphaTool software versie 4.06 of hoger om defaults nieuwe componenten te programmeren

### \* Deze PowerG componenten werken op de UNii centrale mits:

- UWI PG2 hub (RF module op UWI pcb) firmware moet minimaal versie 2.11 zijn (groene sticker op hub). Deze kunt u niet zelf upgraden!
- UNii firmware versie v2.2.4 of hoger is
- UNii manager software versie v1.7.1 of hoger is